

TECHNISCHE FICHE

ARF, ARF Z-WAVE, ARF SOLAR VERDUISTERINGSGORDIJN

TYPE	ARF	ARF Z-Wave	ARF Solar
ACCESSOIRE	Manueel	Elektrisch	

I. TOEPASSING

Installatie	FAKRO binnentoebehoren passen op alle FAKRO dakraamtypes, met uitzondering van de dakraamtypes FTT U5 en FPT U5, die bredere vleugelprofielen hebben en daardoor kleinere binnentoebehoren.
-------------	---

II. EIGENSCHAPPEN

- geleidelijke aanpassing van de intensiteit van het invallende licht;
- gedeeltelijke bescherming tegen hitte (voor een goede bescherming tegen buitensporige hitte wordt aanbevolen een rolgordijn aan de buitenkant te installeren);
- mogelijkheid om de jaloezieën op de gewenste hoogte open te houden dankzij de zijgeleiders;
- beperking van warmteverlies in de winter;
- bescherming tegen UV-stralen;
- volledige privacy van de kamer als de jaloezie is opgetrokken;
- eenvoudig onderhoud
- aluminium zijgeleiders zorgen voor een grotere dekking van de ruimte en houden de lamellen in een parallelle positie
- aluminium bekleding maakt het rolgordijn onzichtbaar.

TYPE	ARF	ARF Z-Wave	ARF Solar
ACCESSOIRE	Manueel	Elektrisch	

III. ADDITIONELE ACCESSOIRES

Manuele bediening	- Het ARF verduisteringsgordijn wordt met de hand bediend, - De ZST telescoopstang vergemakkelijkt het hanteren van een op hoogte geïnstalleerd gordijn.
Elektrische bediening (Z-Wave)	- draadlozewandschakelaar ZRW7 - afstandsbediening ZRH12 - ZWG1, touchscreen-toetsenbord voor wandmontage ZWG3 - draadloze wandschakelaar ZWL1, ZWL2, ZWL3 - geschakelde voeding ZZ60 - afstandsbediening ZRS24
(Solar)	- Afstandsbediening ZRH1 inbegrepen

IV. OPTIES

Stoffen	- monochromatische verduisteringsstof - patronen op verduisteringsstof
Boven- en onderprofielen en zijgeleiders	Manuele en Z-Wave versie zijn standaard alleen beschikbaar in geanodiseerd aluminium

V. COMPATIBILITEIT MET DAKVENSTERS

Type venster	FTS, FTS-V FTP-V, FTU-V	FTT U5 ¹ , FPT U5 ¹	FTT U6, FTT U8	PTP, PTP-V	FPP-V, FPU-V	PPP-V	FHP-V, FHU-V	FKP, FKU	FEP FEU	FYP-V FYU-V	PYP-V	FXP, FXU
ARF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ARF Z-Wave	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—
ARF Solar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Type venster	FDY-V		FGH-V		BD ¹ , BVP, BXP	FTP/D, FTU/D	FNP	FLP	FAP FBP	FCS	FTK-V	FSP
	bovenste opening	onderste opening	bovenste opening	onderste opening								
ARF	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+	—
ARF Z-Wave	+	—	+	—	—	+	—	+	—	—	—	—
ARF Solar	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+	—

Type venster	FWR FWL	FWP FWU	WS ¹	WG ¹	WLI	Optilight A, B, C, VA, VB, VK
ARF	+ ²	+	—	—	—	+
ARF Z-Wave	+ ²	+	—	—	—	—
ARF Solar	+ ²	+	—	—	—	+

1 - op bestelling

2 - installatie aanbevolen door FAKRO Service

VI. MAXIMALE AFMETINGEN

		Breedte [cm]							
		46	48	55	66	78	94	114	134
ARF	Hoogte [cm]	98	98	160	180	206	206	160	160
ARF Z-Wave		98	98	140	180	180	180	180	180
ARF Solar		98	98	160	180	180	180	180	180

REFERENTIES

ARFAAAXXX - indexen van handbediende rolluiken (behalve voor sommige kleuren met numerieke indexen)








AFZBAAAXXX - ARF Z-Wave rolluikindexen

AFOCAAXXX - ARF Solar rolluik indexen in geanodiseerde versie

AFOCABAXXX - indexen van ARF Solar rolluiken in witte uitvoering (9010)

XXX - symbool van de kleur

VII. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS GROOTTE, KLEUR EN REFERENTIES

Naam		Kleur	Groep	Referenties
ARF	255		I	ARFAAAA255
ARF Z-Wave				AFZBAAA255
ARF Solar				AFOCABA255
ARF	055		I	253
ARF Z-Wave				AFZBAAA055
ARF Solar				AFOCAAA055
ARF	052		I	244
ARF Z-Wave				AFZBAAA052
ARF Solar				AFOCAAA052
ARF	051		I	243
ARF Z-Wave				AFZBAAA051
ARF Solar				AFOCAAA051
ARF	265		I	ARFAAAA265
ARF Z-Wave				AFZBAAA265
ARF Solar				AFOCAAA265
ARF	053		II	251
ARF Z-Wave				AFZBAAA053
ARF Solar				AFOCAAA053
ARF	227		II	ARFAAAA227
ARF Z-Wave				AFZBAAA227
ARF Solar				AFOCAAA227
ARF	256		II	ARFAAAA256
ARF Z-Wave				AFZBAAA256
ARF Solar				AFOCAAA256
ARF	054		II	252
ARF Z-Wave				AFZBAAA054
ARF Solar				AFOCAAA054
ARF	260		II	ARFAAAA260
ARF Z-Wave				AFZBAAA260
ARF Solar				AFOCAAA260
ARF	056		II	254
ARF Z-Wave				AFZBAAA056
ARF Solar				AFOCAAA056
ARF	059		II	8215
ARF Z-Wave				AFZBAAA059
ARF Solar				AFOCAAA059
ARF	233		II	ARFAAAA233
ARF Z-Wave				AFZBAAA233
ARF Solar				AFOCAAA233
ARF	226		II	ARFAAAA226
ARF Z-Wave				AFZBAAA226
ARF Solar				AFOCAAA226
ARF	276		II	ARFAAAA276
ARF Z-Wave				AFZBAAA276
ARF Solar				AFOCAAA276
ARF	277		II	ARFAAAA277
ARF Z-Wave				AFZBAAA277
ARF Solar				AFOCAAA277